

Паспорт

Гирлянда сигнальная светодиодная ФС-12 и ФС-12.1



Описание и назначение

Гирлянда сигнальная светодиодная ФС-12, ФС-12.1 предназначена для использования и установки во-круг стационарных средств ограждения в местах проведения ремонтных, дорожных, аварийных работ и в других местах, требующих повышенного внимания в темное время суток или в условиях ограни-ченной видимости.

Гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС-12 или ФС-12.1 с помощью про-вода ШВВП 2х0,75, который снаружи защищается оболочкой из ПВХ. Фонари соединяются с проводом посредством пайки и герметизируются термоусадкой, что обеспечивает надежность соединения.

Технические характеристики

Наименование	Значения параметров и характеристик	
	ФС-12	ФС-12.1
Материал	Пластик	Пластик
Напряжение питания	12 В	12 В
Потребляемый ток	60 мА	60 мА
Мощность	0,25 Вт	0,7 Вт
Диаметр фонаря	85 мм	120 мм
Масса, не более	0,15 кг	0,12 кг
Угол рассеивания	120 градусов	340 градусов
Режим свечения	постоянный	постоянный
Влагозащитенность	IP 67	IP 67
Температура эксплуатации	- 40 °С до + 55 °С	- 40 °С до + 55 °С
Доступные шаги между фонарями	от 1,0 до 15,0 м	от 1,0 до 15,0 м

Шаг между фонарями (м):

<input type="radio"/> -1м	<input type="radio"/> -2м	<input type="radio"/> -3м	<input type="radio"/> -4м	<input type="radio"/> -5м	<input type="radio"/> -6м	<input type="radio"/> -10м
<input type="radio"/> -1,5м	<input type="radio"/> -2,5м	<input type="radio"/> -3,5м	<input type="radio"/> -4,5м	<input type="radio"/> -5,5м	<input type="radio"/> -8м	<input type="radio"/> -15м

Условия эксплуатации и хранения

Подключение:

Установить и закрепить гирлянду на их рабочее место. Подключить провод к источнику питания 12 В. Также можно подключить гирлянду с помощью согласующего устройства 220/12В. Проверить правиль-ность работы сигнальных фонарей в гирлянде.

Техника безопасности:

- Перед подключением гирлянда должна быть надежно закреплена и заземлена;
- Запрещается подключать гирлянды к источникам питания выше 12 Вольт;
- Прикреплять к гирлянде прочие предметы запрещено;
- Не допускать механических повреждений.

Дополнительная информация

- Гарантийный срок службы – 12 месяцев, при условии соблюдения потребителем всех указаний раз-дела «Условия эксплуатации и хранения»
- Гарантийный срок не распространяется на изделия с видимыми механическими повреждениями.
- Гарантийный срок не распространяется на изделия с измененной комплектацией, либо самостоятель-ной доработки изделия без согласования с изготовителем.
- Гарантийный срок не распространяется на обстоятельства непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.п.)
- Транспортировка гирлянд осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, установленными для данного вида транспорта.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....

Продавец

Дата продажи

место
для
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».

Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-35-71 (Звонок по России бесплатный)
info@ekopromgroup.ru
ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.